



GVT-417B

Miliwoltomierz AC

CECHY:

- 300 μ V czułości w pełnej skali
- Pomiar w zakresie częstotliwości od 10Hz do 1MHz
- Pomiar od -70dB do +40dB

GWINSTEK
Simply Reliable

GVT-417B to kompaktowy analogowy miliwoltomierz prądu przemiennego idealny do pomiarów niskiego poziomu napięcia z niezwykłą czułością 300µV w pełnej skali. GVT-417B wyposażony został w jeden kanał. Skala napięcia jest podzielona na 12 zakresów, łatwo dostępnych za pomocą dużego pokrętła. Szeroki zakres pomiarowy, częstotliwość (10Hz ~ 1 MHz) i napięcie (-70dB ~ +40dB) zapewnia wystarczającą specyfikację dla większości zastosowań

SPECYFIKACJA

GVT-417B

WEJŚCIE	Zakres napięcia	300µV ~ 100V w pełnej skali w 12 zakresach
	Zakres decybeli	-70dB ~ +40dB w 12 zakresach
	Dokładność	± 3% pełnej skali
	Tryb pracy	Jednokanałowy
	Odpowiedź częstotliwościowa	20Hz ~ 200kHz ±3%
		10Hz ~ 1MHz ±10%
		Sygnał referencyjny 1kHz
	Impedancja	1MΩ, około 40pF
WYJŚCIE	Poziom	Około 0.1Vrms w pełnej skali
	Zniekształcenia	Mniej niż 2%
ZASILANIE	Napięcie	AC 115V / 230V ±10%
	Częstotliwość	50/60Hz
ROZMIAR I CIĘŻAR	Rozmiar	130 x 210 x 295mm (szer. x wys. x gł.)
	Ciężar	Około 2.8kg

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego informowania

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

GVT-417B 1-kanałowy miliwoltomierz AC

WYPOSAŻENIE

Instrukcja użytkownika x1

Kabel zasilający x1

Przewody pomiarowe GTL-101 x1 (BNC – krokodylki)