

MIERNIKI POJEMNOŚCI

CHY 15

Nr kat. 101010

Miernik pojemności 0,1pF ÷ 20 000µF.

CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE:

- Ręczny wybór zakresów pomiarowych
- Regulacja zera w zakresie $\pm 20\text{pF}$
- Trzy różne częstotliwości pomiarowe w zależności od zakresów
- Sygnalizacja wyczerpania baterii



DANE TECHNICZNE:

Pojemność: 0...200-2000pF-20-200nF-
2-20-200-2000µF-20mF

Dokładność:

820Hz: 200pF $\pm(0,5\%+1c+0,5\text{pF})$;
2000p-20-200nF-2µF $\pm(0,5\%+1c)$

82Hz: 20µF $\pm(0,5\%+1c)$

8,2Hz: 200µF $\pm(0,5\%+1c)$; 2000µF $\pm(2,0\%+1c)$;
20mF $\pm(4,0\%+1c)$

Max.rozdz.: 0,1pF

Napicie testu: <3,5V

Zabezpieczenia: 0,1A/250V

POZOSTAŁE DANE:

Wyświetlacz.....LCD 3½ cyfry (1999 max.), próbkowanie: 2 razy/s

Środowisko pracy.....0+40 C, RH<70%

Środowisko składowania-20+60 C, RH<80% (z wyjątą baterią)

Zasilaniepojedyncza bateria 9V typu 6F22, żywotność ok. 300h.

Wymiary / masa151x70x384mm / 200 g (z baterią)

Wyposażenie: przewody pomiarowe z krokodylkami (para), bateria, instrukcja obsługi w języku polskim



MERSERWIS[®]

ul. Gen. Wł. Andersa 10,
00-201 Warszawa
POLAND

tel/fax: +48 22 831 42 56, 22 831 25 21, 22 635 82 54
www: <http://www.merserwis.pl>
sklep: <http://www.sklep.merserwis.pl>
mail: merserwis@merserwis.com.pl